


# 飞宇蝎子跟焦器

使用说明

V1.1


型号:FM1



在线查阅说明书

# 1. 概览

- [1] 指示灯
- [2] M键
- [3] 电源接口
- [4] 滚轮
- [5] 齿轮



# 2. 安装



① **安装跟焦齿条：** 将跟焦齿条固定在相机对焦环或变焦环位置。

② **安装固定支架：** 将固定支架用固定螺丝固定在稳定器快装板上。

③ **安装铝管：** 插入铝管移动到合适位置后锁紧 (如稳定器上安装了镜头支撑架请先将其取下)。


④ **安装镜头支架：** 根据需要安装镜头支架到固定支架支撑镜头。

⑤ **安装跟焦器：** 将跟焦器安装至合适位置，将跟焦器齿轮卡入跟焦齿条呈咬合状态，锁紧跟焦器。



⑥ **连接数据线：**使用数据线连接固定板上的拓展接口接口与跟焦器电源接口。


※ **安装完毕后，请先进行平衡调节后，再开启稳定器。**



## 3. 跟焦器的使用

### 指示灯

灯	状态	描述
1号灯	慢速单闪	行程未校准
	快速单闪	行程校准中
	熄灭	行程校准完成
2号灯	常亮	受控状态
3号灯	常亮	反向控制



### M键操作

- 单击** 自动校准(自动带动跟焦齿条转动到镜头限制位，再自动反转到另一端尽头结束)
- 双击** 手动校准\*(转动稳定器多功能旋钮控制跟焦器到近焦点，再转动旋钮控制跟焦器到远焦点，再单击M键结束)
- 三连击** 旋钮控跟焦器反向转动
- 长按** 指示灯开/关

\*无限位对焦或跟焦环请选择手动校准

## 4. 稳定器控制跟焦器


### 4.1 设置为控制对象

#### 4.1.1 蝎子Pro稳定器设置方式

**屏幕设置:** 在稳定器上, 上滑屏幕, 在“主轮设置”或“手轮设置”中选择控制对象为跟焦器, 即可使用对应的旋钮控制跟焦器。

主轮控制拓展接口1的跟焦器, 手轮控制拓展接口2的跟焦器。

**按键设置:** 在稳定器上, 长按旋钮功能切换键切换多功能旋钮(主轮)控制对象为跟焦器1。



设置控制对象为跟焦器

#### 4.1.2 其他蝎子稳定器设置方式

**屏幕设置:** 在稳定器上, 上滑屏幕, 单击第一行切换控制对象为跟焦器, 即可使用功能旋钮控制跟焦器。

**按键设置:** 在稳定器上, 长按旋钮功能切换键切换多功能旋钮控制对象为跟焦器。

单击切换控制对象  
为跟焦器



### 4.2 旋钮控制

当控制对象为跟焦器时, 转动多功能旋钮, 可带动跟焦器齿轮来调节相机跟焦/变焦。

#### 清单

- ① 跟焦器 X1
- ② 跟焦齿条 X1
- ③ 固定支架 X1
- ④ 铝管 X1
- ⑤ 数据线 X1
- ⑥ 手拧螺丝 X2
- ⑦ 固定螺丝 X1
- ⑧ 扳手 X1



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧

## 参数

产品名称	飞宇蝎子跟焦器
产品型号	FM1
工作温度	-20°C~55°C
产品重量	108g
主体尺寸	53.7 x 70.5 x 27.3mm
最大扭矩	0.38 N.m
工作电流	空载电流:35mA, 堵转电流:660mA
工作电压	5V
安装孔尺寸	10mm
齿数	模数:0.8, 齿数:40
适配机型	飞宇蝎子Pro/飞宇蝎子/飞宇蝎子-C/飞宇蝎子-Mini稳定器

## 免责声明

感谢您选用本产品。本文所提及的内容关系到您的安全、合法权益及责任，请务必认真阅读，以及按照指导正确设置和使用本产品。不按照本文的说明和注意事项来操作，可能会给您和周围人带来伤害，损坏本产品或周围产品。

禁止任何用户的任何非法用途。用户将为购买和使用产品的一切行为负责。对于本产品，本公司不承担终端客户对本产品所有调试和使用当中的风险和责任（包括直接或间接或者第三方的损失）。

我公司对于任何从非正常渠道获得或不明用途的产品，将不予任何服务。

## 注意

1. 确保本产品开启过程及开启后，电机转动不受外力阻挡。
2. 请勿将本产品接触到水或其他液体。
3. 请勿拆卸产品整机，如不慎拆开导致工作异常，请寄回重新调试。由此产生的费用全部由客户承担。
4. 长时间持续工作可能导致产品表面温度升高，请谨慎操作。
5. 严禁摔落或碰撞，摔落或碰撞本产品，有可能使其损坏，导致工作异常。如出现摔落或碰撞导致工作异常，请及时联系售后。

## 存储和保养

1. 请将本产品存放在儿童及宠物接触不到的地方。
2. 禁止将本产品放在靠近热源（火炉或加热器等）的地方以及置于热天的汽车内。
3. 请在干燥的环境中存储。
4. 切勿在温度太高或太低的环境下使用本产品。

\*本产品不含相机及稳定器



Website



Facebook



Youtube



Twitter



Instagram



WeChat



Weibo



Tik Tok/抖音

说明书内容如有更新, 恕不另行通知。  
如对本内容有任何疑问或建议, 可通过以下方式联系我们。

制造商: 桂林飞宇科技股份有限公司

网址: [www.feiyu-tech.com](http://www.feiyu-tech.com)

电话: 400-990-6118

邮箱: [support@feiyu-tech.com](mailto:support@feiyu-tech.com)